

DS-PM1-I1-WE

L'émetteur à entrée unique sans fil DS-PM1-I1-WE offre une connexion de détecteurs filaires tiers comme le PIR extérieur, au système d'alarme AX PRO. Les types d'alarme et les paramètres de zone peuvent être réglés facilement via l'APP par les installateurs, la conception de petite taille est pratique pour l'installation. De plus, l'émetteur a une fonction de détection du retrait de l'appareil par l'application de l'accéléromètre, si quelqu'un éloigne le détecteur, une alarme sera signalée immédiatement.



- Conception de petite taille, qui peut être facilement insérée dans un détecteur filaire
- Communication sans fil bidirectionnelle 868 MHz
- Affichage LED, montre l'état réel de l'appareil
- Avec une entrée anti-sabotage et une sortie PGM, peut être utilisée comme entrée de zone ou sortie d'alarme
- Avec une sortie de tension de 3,3 V, peut être utilisé pour alimenter un détecteur filaire externe
- Détection du retrait de l'appareil par accéléromètre



▪ Spécifications

Caractéristiques matérielles	
Port série	1
Interrupteur	1
Entrée d'alarme	1 alarme, 1 sabotage
Sortie d'alarme	1 PGM, AM/Sortie
Sortie 3.3v	1, jusqu'à 10mA
Caractéristiques électriques	
Alimentation électrique	3 CR123
Humidité de fonctionnement	10 % ~ 90 %
Température de fonctionnement	-10°C ~ 55°C
Consommation d'énergie	Courant de repos : 40,29 uA Courant maximal : 47,85 mA Tension : 3 VDC
Durée de vie de la batterie	Plus de 5 ans (rapport d'alarme 50 fois par jour)
Transmission sans fil	
Fréquence RF	868MHz
Méthode RF	Communication bidirectionnelle
Modulation RF	2GFSK
Distance RF	1700m
Afficher	
Indicateur	3 : Alarme/Tamper (Rouge), Défaut (Orange), Force du signal (Vert/Rouge)
Général	
Méthode d'installation	Mettez à l'intérieur du détecteur prêt sans fil
Dimensions (L x H x P)	102*41*20mm
Poids	35g (sans batterie), 90g (avec batterie)

▪ Modèle disponible

DS-PM1-I1-WE

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com