

## DS-PM1-O1L-WE Module relais



Le module de relais DS-PM1-O1L-WE est un appareil permettant de contrôler l'alimentation électrique basse tension. L'appareil prend en charge la source 7 ~ 24VDC et le circuit ouvert/fermé manuellement via APP/clavier/porte-clés ou automatiquement en se connectant à différents événements système. Il dispose également d'une entrée anti-sabotage pour la connexion d'appareils externes.

- Communication sans fil bidirectionnelle 868 MHz
- Cryptage AES-128
- Affichage LED, affichage de l'état de l'appareil et affichage marche/arrêt de la lecture
- Conception de petit boîtier, qui peut être facilement mise dans des cachettes
- Fonctionnement de l'automatisation, un bouton s'allume/s'éteint à partir de l'application/porte-clés/clavier
- Définition de scénarios par différents événements
- Avec une entrée de sabotage, peut être utilisée comme entrée de zone pour l'alarme



## ▪ Spécifications

Fonctionnalités du logiciel	
Réglage du scénario	Par alarme, par opération, par défaut, par horaire, par manuel
Bouton d'apprentissage	1, pour s'inscrire
Caractéristiques matérielles	
Port série	1, pour le débogage
Caractéristiques électriques	
Alimentation électrique	CC 7V - 24V
Humidité de fonctionnement	10 ~ 90 %
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C
Transmission sans fil	
Fréquence RF	868MHz
Méthode RF	Communication bidirectionnelle
Modulation RF	2GFSK
Distance RF	1800m
Sécurité sans fil	AES-128
Afficher	
État des voyants	3, registre/signal (vert/rouge), alimentation (vert), état du relais (bleu)
Général	
Méthode d'installation	Montage mural
Dimensions (L x H x P)	38x25x18mm
Matériau de la coque	Plastique
Couleur	Blanche
Poids	28.5g
Gestion d'appareils	
Entrée d'alarme	1 pour sabotage, NO/NF
Sortie relais	1, NO/NC (0 ~ 36 V CC, Max 5 A)

## ▪ Modèle disponible

DS-PM1-O1L-WE



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com