

DS-PR1-WE



Le répéteur sans fil, prenant en charge la communication sans fil 868 Mhz, les protocoles sans fil Tri-X et Cam-X, les méthodes d'inscription multiples, la communication sans fil bidirectionnelle et l'appariement automatique, est utilisé pour étendre la distance RF dans le système d'alarme.

- Communication sans fil bidirectionnelle 868 MHz
- Communication bidirectionnelle, stable et sécurisée
- Affichage LED, affichez les différents retours avec une compréhension facile
- Jusqu'à 35 heures de sauvegarde de la batterie après une perte de courant, pas de souci pour la communication
- Recherche et connexion automatique jusqu'à 8 PIRCAM ou détecteurs de fumée, couplage automatique intelligent
- Installation facile avec une nouvelle structure conçue



■ Spécifications

Fonctionnalités du logiciel	
Couplage automatique	Prise en charge
Caractéristiques matérielles	
Port série	2, pour le débogage
Inviolable	1, avant et arrière
Interrupteur	1
Caractéristiques électriques	
Type de batterie	Batteries au lithium intégrées
Alimentation électrique	100 VCA ~ 240 VCA
Humidité de fonctionnement	10 ~ 90 %
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C
Température de rechargement batterie	+10°C
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 35 heures
Transmission sans fil	
Fréquence RF	868MHz
Méthode RF	Communication bidirectionnelle
Modulation RF	2GFSK
Distance RF	1600m (Zone ouverte)
Sécurité sans fil	AES-128
Afficher	
État des voyants	3, registre/signal (vert/rouge), alimentation (vert), défaut (ambre)
Général	
Méthode d'installation	Montage mural
Dimensions (L x H x P)	150*150*25mm
Matériau de la coque	Plastique
Couleur	Blanche
Poids	372g
Gestion d'appareils	
Parage PIRCAM	Prise en charge

■ Modèle disponible

DS-PR1-WE

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com