



IM1340TINF02BC

Contact à encastrer Press-Fit pour portes en bois, Câble de 2m.



IM1340TINF02BC

Contact à encastrer Press-Fit pour portes en bois, Câble de 2m.

Spécifications techniques

Généralités

Type d'application	Montage encastré
Type de contact	NC
Connectivité	4 wires, 2 m

Filaire-Radio

Filaire-Radio	Filaire
Déficit de fonctionnement	7 mm

Électrique

Tension	max. 200 VDC
---------	--------------

Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	35 x 8.2 mm
Dimensions contact / capteur	35 x 8.2 mm
Diamètre	8.2 mm
Couleur	Blanc

Environnement

Température de fonctionnement	-10° to +55° C
-------------------------------	----------------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 28 December 2022 - 11:57